



SERTRONIC

SPÉCIALISTE EN QUINCAILLERIE ÉLECTRONIQUE TEL: 514-932-8282 - FAX 514-227-5317
9125, rue Pascal-Gagnon # 104 Saint-Léonard Qc H1P 1Z4
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB AU: http://protelcom.qc.ca/quincaillerie_electrifiee.html

ÉLECTRO-AIMANTS SÉRIE SR117 ET SR1300



SPÉCIFICATIONS:

MODÈLE	FORCE DE RETENUE	LONGUEUR	TENSION D'OPÉRATION	CONSOMMATION	CARACTÉRISTIQUES	RECONNAISSANCES
SR1171S	1200 Lbs	12 1/2"	12 Vcc ou 24 Vcc	250 mA @ 24 Vcc 500mA @ 12 Vcc	modèle régulier	ULC / ULC
SR1171 ZB	1200 Lbs	14"	12 Vcc ou 24 Vcc	250 mA @ 24 Vcc 500mA @ 12 Vcc	modèle avec profilé en Z	ULC / ULC
SR1176S	600 Lbs	9"	12 Vcc ou 24 Vcc	250 mA @ 24 Vcc 500mA @ 12 Vcc	modèle régulier	ULC / ULC
SR1173	300 lbs	7 1/2"	12 Vcc ou 24 Vcc	250 mA @ 24 Vcc 500mA @ 12 Vcc	modèle régulier	ULC / ULC
SR1300ABSW	300 lbs	6 5/8"	12 Vcc ou 24 Vcc	250 mA @ 24 Vcc 500mA @ 12 Vcc	retenue ouvert	ULC/ PCPQ *

• Note : PCPQ Portail de Certification Professionnel du Québec www.pcpq.max.st

OPTION	DESCRIPTION
DPS	Contact de position de porte standard sur tous les électro-aimants à l'exception du modèle 1300ABSW ou il n'est pas disponible.
L1	Avec un del sur le côté spécifier rouge (L1R) ou vert (L1V)
L1P	Avec un del sur la face visible spécifier rouge (L1R) ou vert (L1V) - non disponible pour électro-aimant SR1171ZB
L2	Avec deux dels rouge et vert
L2P	Avec deux dels sur la face visible rouge et vert - non disponible pour électro-aimant SR1171ZB
REC.	Avec pont diode pour opération c.a.
2REC	Avec deux ponts diode pour opération c.a.
PS	Interrupteur de surveillance d'alimentation
2PS	Deux interrupteurs de surveillance d'alimentation
MBS	Détecteur de lien magnétique
2MBS	2 détecteurs de lien magnétique
CTS	Interrupteur de surveillance du boîtier de l'électro-aimant
BUZ	Alarme locale intégrée
SSD	Blindage de sécurité