



**SERTRONIC**

SPÉCIALISTE EN QUINCAILLERIE ÉLECTRONIQUE TEL: 514-932-8282 - FAX 514-227-5317  
9125, rue Pascal-Gagnon # 104 Saint-Léonard Qc H1P 1Z4

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB AU: [http://protelcom.qc.ca/quincaillerie\\_electrifiee.html](http://protelcom.qc.ca/quincaillerie_electrifiee.html)

## CONTACTS MAGNÉTIQUES DE SURFACE SR11085T-N



### **SPÉCIFICATIONS:**

Distance de détection :  $\frac{3}{4}$ "  
Circuit : SPST N.F. Lorsque la porte est fermée ou l'aimant est près du contact  
Capacité des contacts : 500mA, 100Vcc/Vca, 7.5W maximum

### **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:**

- 1) Choisir la position d'installation du contact
- 2) Si vous utiliser le couvert de protection pour cacher les vis du bornier, allouer un espace suffisant pour les oreilles du couvert avant de serrer les vis de fixation. Conduire les fils à travers le trou du couvert prévu à cet effet.

**IMPORTANT:** Ne pas utiliser comme interrupteur d'électro-aimant, de gâche électrique ni de relais avec entrée capacitive.