



SERTRONIC

SPÉCIALISTE EN QUINCAILLERIE ÉLECTRONIQUE TEL: 514-932-8282 - FAX 514-227-5317
4800, rue St-Ambroise, Bureau 100 Montréal Qc H4C 3N8
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB AU: www.sertronic.ca

BOUTON SANS CONTACT SR1927PKC-FR



CARACTÉRISTIQUES:

- ▣ Pas besoin de toucher, approcher la main à 4" (10cm) suffit
- ▣ Élimination des risques de contagion
- ▣ Monté sur plaque électrique simple fini métallique
- ▣ Se monte dans une boîte électrique 2" X 4" profonde de type 2020
- ▣ Relais de 3A avec déclenchement de présence de la main
- ▣ Voyant lumineux circulaire de couleur vert virant au rouge suite à la détection
- ▣ Bornier à vis pour raccordement facile

SPÉCIFICATIONS:

Alimentation	:12Vcc ou 24Vcc avec diode Zener fournie
Consommation	:40mA
Relais	:SPDT 3A @ 24Vcc
Temps de réponse	:10mS
Voyants lumineux	:Vert en attente, rouge lorsque le relais est activé
Temps d'activation	:minimum 500mS ou tant que la main est présente
Distance active	:4" ou 10cm
Température	:-4°F – 131°F (-20°C – 55°C)
Poids	:3oz (85g)

