



**SERTRONIC**

SPÉCIALISTE EN QUINCAILLERIE ÉLECTRONIQUE TEL: 514-932-8282 - FAX 514-227-5317  
9125, rue Pascal-Gagnon # 104 Saint-Léonard Qc H1P 1Z4

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB AU: [http://protelcom.qc.ca/quincaillerie\\_electrifiee.html](http://protelcom.qc.ca/quincaillerie_electrifiee.html)

## BOUTON SANS CONTACT SR1927PKC-FR



### CARACTÉRISTIQUES:

- ▣ Pas besoin de toucher, approcher la main à 4" (10cm) suffit
- ▣ Élimination des risques de contagion
- ▣ Monté sur plaque électrique simple fini métallique
- ▣ Se monte dans une boîte électrique 2" X 4" profonde de type 2020
- ▣ Relais de 3A avec déclenchement de présence de la main
- ▣ Voyant lumineux circulaire de couleur vert virant au rouge suite à la détection
- ▣ Bornier à vis pour raccordement facile

### SPÉCIFICATIONS:

Alimentation	:12Vcc ou 24Vcc avec diode Zener fournie
Consommation	:40mA
Relais	:SPDT 3A @ 24Vcc
Temps de réponse	:10mS
Voyants lumineux	:Vert en attente, rouge lorsque le relais est activé
Temps d'activation	:minimum 500mS ou tant que la main est présente
Distance active	:4" ou 10cm
Température	:-4°F – 131°F (-20°C – 55°C)
Poids	:3oz (85g)

